

## START8KGSM



START8KGSM.jpg



DESCRIZIONE PRODOTTO Centrale: 8 Zone bilanciate programmabili come Istantanea, Ritardata e Tapparella; 1 uscita relè di allarme a doppio scambio; 2 uscite programmabili, relè e O.C.; Partizione in 2 gruppi di zone; Bus RS485 per collegare fino a 4 periferiche, tastiere, inseritori; Funzioni interattive vocali ed sms per programmazioni ed eventi allarme; 2 zone programmabili per caduta positivo/negativo o presenza positivo/negativo; Personalizzazione sia vocale che SMS delle zone della Centrale di allarme; Rubrica telefonica 10 numeri, max.20 cifre; Ascolto ambientale con controllo del guadagno microfonico; Programmazione da remoto di tutti i parametri, con menù vocale o SMS; Gestione centrale da remoto (RTC) con menu vocale o SMS; Programmazione scadenza SIM e visibilità numero SIM;

### SCHEDA TECNICA

<b>Numero di Zone in Centrale</b>	8 NC bilanciate programmabili (ISTANTANEE, RITARDATE e AND)
<b>Aree</b>	2 Gruppi di parzializzazione
<b>BUS seriale</b>	Collegabili fino a 4 periferiche (tastiere, lettori, etc.)
<b>Uscite programmabili (in Centrale)</b>	2 uscite O.C.
<b>Uscita Relé</b>	1 a relé dedicato a scambio libero
<b>Zona Chiave</b>	1 zona chiave filare
<b>Zona Tamper</b>	1 antisabotaggio
<b>Funzioni speciali</b>	Allarme mancanza rete; Batteria bassa; Comunicazione di violazione di ingressi in allarme
<b>Memoria eventi</b>	Con ascolto vocale di eventi e anomalie
<b>Zone veloci</b>	Ingressi per contatti tapparelle
<b>Esclusione zone</b>	Da centrale o da tastiera
<b>Chiavi memorizzabili</b>	64 codici chiavi memorizzabili
<b>Ingressi allarme</b>	2 programmabili per caduta positivo/negativo o presenza positivo/negativo
<b>Uscita guasto</b>	1 O.C.
<b>Uscite O.C.</b>	2 gestibili da locale tramite tastiera o da remoto (passo-passo / impulsivo)
<b>Menu vocale</b>	Di programmazione e d'uso
<b>Codici</b>	Installatore + Utente
<b>Messaggi vocali d'allarme e SMS</b>	3, durata circa 12 sec.
<b>Messaggi di Allarme</b>	Sia vocali che SMS
<b>Numeri telefonici Utente</b>	10 numeri, max. 20 cifre
<b>Ascolto ambientale</b>	Con controllo del guadagno microfonico
<b>Blocco cicli di chiamata</b>	Sia da locale che da remoto mediante toni o SMS
<b>Programmazione remota</b>	Da remoto di tutti i parametri o telefonica o SMS
<b>RTC</b>	Funzione di gestione Centrale da remoto con menu vocale o SMS
<b>Cicli di chiamata telefonica</b>	Programmabili
<b>Credito residuo</b>	Lettura da remoto
<b>Scadenza SIM</b>	Con programmazione
<b>Livello di campo</b>	Lettura da locale o remota
<b>Scanning</b>	Per la ricerca del miglior gestore GSM

SCHEDA TECNICA

<b>Orologio</b>	Programmazione ora e data con aggiornamento automatico
<b>Antenna GSM</b>	In dotazione - bibanda a stilo in configurazione ? / 4 con connettore tipo SMA
<b>Tensione di Alimentazione</b>	13,8Vdc
<b>Corrente erogabile</b>	1,5A
<b>Massima Batteria alloggiabile</b>	12V 7Ah
<b>Tipo di contenitore</b>	Metallico 290 x 230 x 85 mm.

Produttore