

MIREA



Sirena piezoelettrica via radio bidirezionale, progettata per l'utilizzo esterno. Per ricevitore radio Elmax P32RADIOC. Può essere alimentata dalla batteria al litio interna, da un alimentatore 12V/1,2A (non incluso) o da entrambi (in questo caso la batteria funzionerà solo in tampone).

SCHEDA TECNICA

Codice	MIREA
Metodo di segnalazione	Sirena piezo e led integrati
Livello sonoro	102dB a 1 mt
Lampeggiatore	Segnalazione a LED
Tipo di modulazione	5 GFSK
Frequenza	868,35 Mhz
Identificazione	Codice ID univoco 24 bit
Eventi trasmessi	Allarme, Tamper, Supervisione, Batteria Bassa
Tempo supervisione	7 minuti
Batteria	1 x Litio, 3,6 V tipo D
Durata Batteria	Fino a 5 anni
Tamper	Apertura coperchio e rimozione dal muro
Temperatura di funzionamento	-30°C a +70°C
Dimensioni	310 x 205 x 75 mm
Grado di protezione IP	IP43