

## KM25



Tastiera touch screen con display grafico LCD 240 x 120 pixel Porta USB per programmazione; 4 Tasti 'Funzioni veloci'; Raddoppio della quantita' di memoria disponibile in tastiera per fornire all'utente un 'Help Text' pi' ricco di informazioni per agevolare la navigazione all'interno del menu OSD. Sensore a bordo per la lettura e visualizzazione della temperatura ambientale sul display della tastiera; Altoparlante per migliorare la qualita' delle segnalazioni sonore da tastiera (Conteggio del tempo di ingresso, tempo di uscita, allarme intrusione, etc.) Diagrammi interattivi per Installation Wizard Informazioni sullo stato del Sistema Contenitore Plastico

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	KM25
<b>Tipologia</b>	Tastiera per centrale PKC e Px
<b>Zone filari</b>	--
<b>Uscite PGM</b>	--
<b>Misurazione temperatura ambientale</b>	--
<b>Display</b>	Display grafico 240 x 120 pixel , touch
<b>Tasti</b>	25
<b>Programmazione fast-key</b>	32
<b>Protocollo</b>	KRBUS
<b>Espansione zone</b>	Esp.16 wireless zone a bordo (fw successivi)
<b>Distanza massima dalla centrale</b>	300 m
<b>Alimentazione</b>	9 - 14 V
<b>Misurazione della tensione a bordo</b>	Si
<b>Retroilluminazione</b>	Backlight on 150 mA, Backlight off < 80 mA.
<b>Audio</b>	Speaker
<b>Colore retroilluminazione</b>	Display = Blue , Tastiera = Bianca
<b>Letto di prossimita' a bordo</b>	Si
<b>Numero massimo di tag gestiti</b>	63 (1 tag per utente)
<b>Frequenza del ricevitore</b>	125 kHz (ver. fw successive)
<b>Rilevazione chiave falsa</b>	Si
<b>Dimensioni W x H in mm</b>	134 x 92 x 13,5
<b>Certificazione</b>	ROHS
<b>Temperatura di lavoro</b>	Da 0°C a +50°C
<b>Interfaccia di programmazione</b>	USB
<b>Interfaccia di aggiornamento fw</b>	USB