

LA81161M2



la81161m2.jpg



Centrale Antincendio serie Synscro AS LITE. 1 Loop, 16 Zone. Compatibile con tutti i dispositivi Apollo serie XP95, Discovery e Xpander. Supporta fino a 126 dispositivi per Loop. Possiede un'ampio pannello LCD a matrice per la programmazione locale tramite tastiera. Non prevede le funzioni di programmazione causa effetto e non è espandibile come la serie AS. Ideale per installazioni semplici con autoapprendimento dei dispositivi o configurazione software.

SCHEDA TECNICA

Protocollo Loop	Apollo
Numero di Loop	1
Numero dispositivi massimo	126 Dispositivi
Numero di zone	16 Zone Led
Uscite programmabili	3 Uscite relè programmabili integrate (guasto, allarme, incendio)
Display	LCD, 8 linee da 40 caratteri grafico, retroilluminato
Sistema di controllo	Tastiera locale per controllo, software, e Led di visualizzazione di stato
Selettore chiave	Non disponibile, gestione tramite codice di accesso
Lingua	Inglese
Interfaccia di comunicazione	Interfaccia seriale per la programmazione, controllo e il Download degli eventi
Assorbimenti per loop	corrente massima 400mA (25Vdc min, 34Vdc max)
Sirene su loop @10mA	Max.40
Uscite sirena supervisionate	2
Uscite ausiliarie	1 uscita, 24Vdc 500mA.
Ingressi ausiliari	5, (silenziare, guasto, reset, allarme, uscita).
Espansione 1 o 2 Loop	No
Gestione moduli Syncro I/O	No
Collegamento in rete Syncro	No
Compatibilità ripetitori	No
Network Causa & Effetto	No
Funzioni speciali	Day/Night, test "One Touch".
Moduli Opzionali	No
Memorizzazione Eventi	Ultimi 500 eventi
Alimentazione	Alimentazione 230Vac 50Hz con stabilizzatore integrato da 24Vdc 3A
Alloggio batteria	2 x 12V 9Ah non incluse, collegate in serie (24 ore in stand/by, non in rete)
Conformità	Conforme alla normativa EN54-2/4
Dimensioni	385 x 310 x 90mm (metallico)

