

POL



POL.jpg



SENSORE IR RADIO DOPPIA FREQ. 433 E 868 IN FM; WALK-TEST IN AUTOMATICO; GESTIONE DIGITALE PORTATA INFRAROSSO; GESTIONE DIGITALE CONTA IMPULSI SUPERVISIONE; BATTERIA LITIO CABLATA ER14505 AA 3V6 2400MA.

SCHEDA TECNICA

Codice	POL
Frequenza	433MHz-FM / 868MHz-FM
Portata radio	100 mt campo aperto
Supervisione radio	Si
Segnalazione ottica di batteria in esaurimento	Si
Alimentazione	3,6V- n°1 batteria litio da 3,6Vmod. ER 14500 cablata AA 2,4Ah
Assorbimento	22uA
Autonomia	2 anni
Altezza di installazione	2mt – 2,5 mt
Portata regolabile	da 3 a 15 mt
Contaimpuls	selezionabile