

ZIP



ZIP.jpg



SENSORE A TENDA IR RADIO DOPPIA FREQ. 433 E 868 IN FM, WALK-TEST IN AUTOMATICO, GESTIONE DIGITALE PORTATA INFRAROSSO, GESTIONE DIGITALE CONTA IMPULSI, SUPERVISIONE, BATTERIA LITIO CABLATA ER14505 AA 3V6 2400MA, PROTEZIONE ISOLANTE CIRCUITO.

SCHEDA TECNICA

Codice	ZIP
Frequenza	433MHz-FM/868MHz-FM
Supervisione radio	Si
Alimentazione	3,6v - n.1 batteria litio da 3v6 mod. ER14505 cablata AA 2,4Ah
Assorbimento	35 uA
Autonomia	2 anni
Gestione digitale portata infrarosso	Si
Gestione digitale conta impulsi	Si
Temperatura di lavoro	-5°C a +55°C