

PKC832AIT



Kit Centrale PKC832 + Tastiera KM24A + CAS6IT; Centrale Ibrida (Wireless - con modulo serie EXT opzionale - e filare) 8/16 Zone in centrale espandibili a 32; 4 Aree indipendenti, 3 Uscite O.C. a bordo, 31+1 Codici Utenti; Modulo comunicatore digitale PSTN on Board; Tastiera con display LCD 128 x 64 pixel; Porta USB per programmazione; Contenitore Plastico.

SCHEDA TECNICA

Numero di Zone in Centrale	8/16 con raddoppio
Numero massimo di Zone (con espansioni)	32
Uscite programmabili (su Pannello)	3
Numero massimo di uscite programmabili	16
Codici Utente (Utente + Master + Installatore)	31+1
Coercizione	Supportata (codice utente + 1)
Zona Chiave	Supportata , tipo bistabile
Aree	4
Aree condivise	Supportata
Timers	16
Massimo numero di tastiere/moduli sul BUS	15
Numero di eventi	512 mostrati in tastiera
Comunicatore PSTN	A Bordo
Interfaccia seriale integrata	TTL Seriale
Protocollo BUS	KRBUS proprietario
Protocollo comunicatore	Contact ID, 4x2
Numero massimo di numeri telefonici utente da contattare	Fino a 4 numeri Fino a 5 numeri Utente (modulo GSV6)
Programmazione remota da PSTN	Supportata
Rilevatore tipo "Roller" o conta impulsi	Supportata
Rilevatore tipo "Vibration" o vibrazione	Supportata
Sensibilità zona "Roller"	0.01 - 0.25 sec.
Sensibilità zona normale	0.1 - 2.5 sec.
Terminazione di zona	NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibrazione, Roller (conta impulsi)
Modalità Inserimento	4 modalità disponibili (Totale , Parziale , Notturmo , Vacanze)
Definizione di zona	23 tipologie disponibili (Ingresso/Uscita , Istantanea, Perimetrale , A seguire , etc)
Attributi di zona	Abilita esclusione, nessun allarme, inserimento chiusura della porta, percorso di ingresso, percorso di uscita, verifica incendio, allarmi limitati, segnalazioni limitate, pre-allarme, inserimento notturno.
Definizione PGM	19 tipologie disponibili
Attributi PGM	Inversione, Impulsiva, Associata, Pre allarme, Notifica Inserimento, Notifica inserimento fallito, Conferma Inserimento, Conferma Disinserimento, Cancella stato allarme.
Certificazioni	+EN50131, Grade2
Dimensioni scheda (mm)	145 x 77

SCHEDA TECNICA

Dimensione Box (mm)	290 x 260 x 80
Certificazione ambientale	ROHS
Temperatura di lavoro	Da -10°C a +50°C
Tastiere supportate	KM24G, KM24A, KM20BT
Caratteristiche Elettriche	
Tensione di alimentazione (AC)	~20 V
Minima tensione di alimentazione (AC)	~16 V
Massima tensione di alimentazione (AC)	~22 V
Massima corrente erogata dal pannello (I+AUX + I+BELL + I+PGM +?1.5 A ricarica batteria) :	
Massima corrente di fusibile su AC	250 mA
Massima corrente assorbita AC	150 mA
Minima tensione su uscite +AUX, +BELL, +PGM	12 V
Massima tensione su uscite +AUX, +BELL, +PGM	13.9 V
Massima corrente erogata su +AUX	+1 A
Massima corrente erogata su +BELL	+2 A
Massima corrente erogata su -PGM	-0.05 A
Massima corrente erogata su +PGM	+0.9 A
Tipo di protezione da cortocircuito +BELL, +PGM, +AUX	Elettronica
Misurazione della corrente carica su +BELL, +AUX	Supportata
Rilevazione batteria guasta o scollegata	Supportata
Massima corrente di ricarica batteria	+0.4 A
Massima corrente di cortocircuito nel circuito di Alimentazione	3.15 A
Tensione di spegnimento del pannello di controllo	9.5 V
Potenza del trasformatore nel CAS6IT	30 VA
Batteria di backup supportata	12 Vdc 7 Ah / 20 Hr