

AQUALUNA



Rilevatore ad infrarosso con luce d'emergenza. Al suo interno, infatti, accoglie dei LED di alta potenza che illuminano la zona circostante. È possibile configurare il sensore in diversi modi per offrire ai clienti delle soluzioni uniche, ve ne suggeriamo solo alcune, ma le applicazioni possono essere svariate: **LUCE DI EMERGENZA** (Si imposta in centrale che al momento di una mancanza di corrente i led si illuminano); **SEGNA PASSO NOTTURNO** Il sensore reagisce al movimento notturno illuminandosi ed evita allutente di accendere le luci mentre tutti riposano; **LUCE DI CORTESIA PER LE CAMERETTE DEI BAMBINI** È possibile impostare una temporizzazione, ad es. dalle 21 alle 24, per la quale tutte le sere il sensore si illumina nelle camerette dei bambini. Evita al bambino di spaventarsi a causa del buio qualora si svegli durante la notte; **PROTEGGERE LA TASTIERA DI ALLARME** Disinserire l'allarme da tastiera non sempre avviene agevolmente, soprattutto se si rientra con il buio e non si hanno i pulsanti di accensione luci vicini. L'installazione di AQUA LUNA offre quindi la protezione dell'ambiente e la comodità dell'inserimento.

SCHEDA TECNICA

Codice	AQUALUNA
Tensione di alimentazione	12 V DC $\pm 15\%$
Assorbimento energetico in stato di pronto	10 mA
Assorbimento di corrente medio del rilevatore	12 mA
Assorbimento di corrente massimo con illuminazione	28 mA
Carico massimo ammissibile dei contatti dei relè (carico resistivo)	40 mA / 16 V DC
Tempo di segnalazione di allarme	2 s
Velocità di movimento rilevabile	0,3...3 m/s
Conformità ai requisiti	EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4
Livello di sicurezza	Grade 2 – secondo EN50131-2-2
Altezza di montaggio consigliata	2,4 m
Classe ambientale	II - secondo EN50130-5
Range della temperatura di lavoro	-30°C ~ +55°C
Dimensioni	63 x 96 x 49 mm