

P32RADIOC



La scheda di espansione Radio ' un ricetrasmittitore bidirezionale 868MHz supervisionato, in grado di aggiungere alla Centrale 32 zone radio, 32 radiocomandi, 16 uscite (tra sirene e uscite comando). I canali in banda sono 5. Il sistema sceglie sempre automaticamente quello pi' libero per garantire una comunicazione affidabile. Si possono collegare alla centrale sino a 2 espansioni Radio. Con questi numeri tutte le potenzialit' della centrale Phantom64 possono essere completamente filari, completamente radio, o miste. La programmazione dei sensori, fin nel dettaglio di funzionamento viene fatto completamente da PC o tastiera, facilitando eventuali cambiamenti di configurazione del funzionamento del sensore che non ha pi' bisogno di essere aperto. La scheda ' dotata di protezione Tamper e di 2 uscite in OC programmabili.

SCHEDA TECNICA

Codice	P32RADIOC
Zone Radio	32
RadioComandi	32
Uscite (sirene o comando)	16
Banda di frequenza	868,35 Mhz
Numero di canali	5
Uscite Filari su scheda	2
Identificazione – ID seriale 24bit	ID seriale 24 bit
Programmazione indirizzo	Mediante Dip-Switch
Possibilità di posa a parete	si
Dimensioni scheda	67 x 73
Tensione di alimentazione	13,8 Vdc
Assorbimento	50mA