

VESTA001



VESTA di Climax Kit composto da: 1x Central IP Ethernet + 2G security VESTA046 (HSGW-G8-2G-F1-ZW) di 160 zone via radio, Grado 2; 1x rilevatore PIR via radio VESTA009 (IR-29SL-F1) con grado 2; 1x contatto magnetico VESTA013 via radio (MDC-3-F1) con grado 2; 1x pulsante di opzione 4 pulsanti VESTA014 (RC-16-F1) con grado 2

SCHEDA TECNICA

Codice	HSGW-G8-2G-F1-ZW
Zone Radio	160
Comunicazione	TCP/IP e 2G
Modulo integrato	2G
Dispositivi radio	868-F1 / Z-Wave
Metodi di segnalazione	CID / SIA, Email, SMS, Notifica push
Metodi di programmazione	Web e app
Verifica visiva dal vivo	Si
Domotica	Si
Gestione energetica	Si
Monitoraggio di emergenza 24/7	Si
Gestione remota	Si
Incorpora sirena	Si
Protocollo Z-Wave	Z-Wave Plus 500, 868,40 MHz (UE)
Frequenza RF	868 MHz
Frequenze 2G	850/900/1800 / 1900MHz
Alimentazione	12V, 1A
Batteria di backup	7,2 V, 1100 mAh, Ni-mH, ricaricabile
Durata della batteria	13 ore
Temperatura di funzionamento	-10 ° C ~ + 45 ° C
Umidita' di funzionamento	Fino all'85% (senza condensa)
Dimensioni	140 x 150 x 42 mm
Certificato	EN50131 Grado 2, Classe ambientale II
Compatibile	Google Home e Alexa