

## 3000R



DESCRIZIONE PRODOTTOBASE DI MONTAGGIO A RELE PER RILEVATORI ANTINCENDIO SERIE 3000, COLLEGAMENTO A 4 FILI

### SCHEDA TECNICA

<b>Linee Urbane</b>	2 accessi base ( 2T0-S0 )
<b>Derivati</b>	24 Ibridi
<b>Citofonico</b>	1 chiamata
<b>Protezioni</b>	su ingressi linea, interni e alimentazione
<b>Cablaggio</b>	2 fili per ogni telefono standard; 4 fili per ogni telefono di sistema o dedicato
<b>Montaggio</b>	a parete o su armadio rack 19"
<b>Alimentazione</b>	220V ac
<b>Consumo max</b>	80W
<b>Dimensioni</b>	1 unità su rack 19" 438x270x44 mm
<b>Peso max ogni unità modulo</b>	Kg 5,0 circa

Produttore