

VERAPIREXTAM



VERA-PIR e' un moderno rilevatore di movimento, per esterno, quadruplo PIR con antimascheramento, via radio con comunicazione bidirezionale. L'esclusivo protocollo radio, a modulazione QFSK in banda di frequenza 868MHz e ID seriale a 24 bit, garantisce in ogni condizione la massima sicurezza di comunicazione, ogni segnale trasmesso viene confermato dalla centrale. La bidirezionalita' permette anche al rilevatore di eseguire controlli e diagnostica mediante l'utilizzo delle tastiere di sistema, di minimizzare i consumi e di occupare il meno possibile il canale radio. VERA-PIR implementa una funzione di energy- saving (APS) per il risparmio della batteria (4 batterie 1,5V tipo AA) che, se attivata, impedisce al sensore di trasmettere di continuo situazioni di allarme ad ogni passaggio di persone. Durata media della batteria 4 anni. Portata radio circa 500mt in spazio libero. Completamente programmabile da PC. Completamente protetto da acqua e polvere.

SCHEDA TECNICA

Codice	VERAPIREXTAM
Frequenza	868,35 Mhz
Identificazione	Codice ID univoco 24 bit
Batteria	4 batterie 1,5V tipo AA
Energy- saving	si
Durata Batteria	4 anni
Portata	500 mt
Tipo di trasmissione	Bidirezionale
Programmazione	PC
Rilevazione	quadruplo PIR con antimascheramento