

AJFPN



FireProtect. 1 sensore fotoelettrico + 1 di temperatura. Soglia di attivazione $+59^{\circ} \pm 2^{\circ}$. Sirena integrata con pressione sonora fino a 85 dB. Comunicazione radio 868 MHz con portata fino a 1300 m in spazi aperti. Dimensioni 132 x 132 x 31 mm. Alimentato con 2 batterie CR2, 3 V + 1 CR2032 di riserva. Per interno. Colore nero